

AxiomLite • IRC-2000

AxiomLite • IRC-2000 - Kortlæsermodul

IRC-2000 kortlæser-modulet har en komplet 2-dørs, fuldt programmerbar, adgangskontrolfunktion som styres via AxiomLite softwaren. Hermed styres modulets 2 dørlåse-relæer, 2 shunt-relæer, 2 kortlæser-indgange, 2 dørsensorer og 2 UD-tryk. Modulet har herudover yderligere 4 input og 4 Open Collector relæer.

IRC-2000 Specifikationer

✓	5.000 10-cifrede kortnumre og 3.000 transaktioner i intern database m. batteri-backup.
✓	Til Wiegand, Magstripe eller Proximity kortlæsere
✓	Ethernet forbindelse via TCP/I
✓	Dør-holdt-åben-alarm og -advare
✓	Dallas DSI999 realtidsur med batteribackup
✓	Microchip PIC16F877 processor
✓	Flash ROM firmware-opgradering fra PC til URC-2000.
✓	10 facilitykoder pr. terminal.
✓	5.000 adgangsniveauer pr. terminal

Tekniske Data

Input	<ul style="list-style-type: none">• 2 Wiegand format kortlæser indgange, kombineret med• 2 Wiegand format tastatur indgange.• 1 dørsensor og 1 UD-tryk pr. læser.• 4 Alarminput.• 4-state input, konfigurerbare.
Output	<ul style="list-style-type: none">• 4 programmerbare relæer• 4 voltage output
Comm. Port	<ul style="list-style-type: none">• RS232 ved kun én terminal.• RS485 ved flere terminaler.• Baudrate: 9600, 28800, 38400, 57600.
Strømforbrug	250 mA
Strømforsyning	16 VAC eller 9-14 VDC
Mål	<ul style="list-style-type: none">• Print med connectorer: 168 x 121mm• Kabinet: 303 x 360 x 87mm

